

Nr.	Parametrai	Apibūdinimas
1.	Paskirtis	Radiorelinės linijos, veikiančios 24,5 – 26,5 GHz dažnių juostoje
2.	Radijo dažniai (kanalai), radijo dažnių juostos	24,5 – 25,445 / 25,557 – 26,5 GHz
3.	Kanalų atskyrimas	<p>Kanalai sudaromi pagal tokias formules:</p> <p>112 MHz pločio</p> $f_n = 25501 - 1008 + 112 \cdot n \quad \text{kur } n = 1, 2, \dots, 8$ $f_{n'} = 25501 + 112 \cdot n \quad \text{kur } n = 1, 2, \dots, 8$ <p>56 MHz pločio</p> $f_n = 25501 - 980 + 56 \cdot n \quad \text{kur } n = 1, 2, \dots, 16$ $f_{n'} = 25501 + 28 + 56 \cdot n \quad \text{kur } n = 1, 2, \dots, 16$ <p>28 MHz pločio</p> $f_n = 25501 - 966 + 28 \cdot n \quad \text{kur } n = 1, 2, \dots, 32$ $f_{n'} = 25501 + 42 + 28 \cdot n \quad \text{kur } n = 1, 2, \dots, 32$ <p>14 MHz pločio</p> $f_n = 25501 - 959 + 14 \cdot n \quad \text{kur } n = 1, 2, \dots, 64$ $f_{n'} = 25501 + 49 + 14 \cdot n \quad \text{kur } n = 1, 2, \dots, 64$ <p>7 MHz pločio</p> $f_n = 25501 - 955,5 + 7 \cdot n \quad \text{kur } n = 1, 2, \dots, 128$ $f_{n'} = 25501 + 52,5 + 7 \cdot n \quad \text{kur } n = 1, 2, \dots, 128$ <p>3,5 MHz pločio</p> $f_n = 25501 - 953,75 + 3,5 \cdot n \quad \text{kur } n = 1, 2, \dots, 256$

		$fn' = 25501 + 54,25 + 3,5 \cdot n$	kur $n = 1, 2, \dots, 256$
4.	Moduliacijos tipas, užimamas dažnių juostos plotis		
5.	Signalų kryptis / dvipusio ryšio kanalų atskyrimas	Dvipusio ryšio kanalų atskyrimas – 1008 MHz	
6.	Didžiausia leistina spinduliuotės galia, galios tankis		
7.	Prieigos prie radijo dažnių (kanalų) ir jų užimtumo sąlygos		
8.	Leidimų režimas	Reikalingas leidimas	
9.	Papildomi esminiai reikalavimai	Negali trukdyti antžeminio radijo ryšio viešiesiems tinklams. Antenos stiprinimo koeficientas – ne mažesnis kaip 32 dBi. Poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB	
10.	Specifikacijos, taikomos radijo dažnių (kanalų) planavimui	ERC REC T/R 13-02 Annex B	
11.	Susiję dokumentai	EN 302 217	